

Muurivalaisimilla turvallisempi piha



Pihalla tarvitaan valoja, jotta siellä on turvallista kulkea pimeälläkin. Yleisvalaisinten lisäksi pihalle voidaan luoda tunnelmaa asentamalla muureihin valaisimia. Muurivalaisimilla saa pihapiiriin ja kulkuväylille selkeän ja energiataloudellisen valaistuskokonaisuuden. Muurivalaisimilla valaiset kätevästi myös istutusaltaat. Ruduksen kaikkiin muurityyppihin on saatavissa muureihin integroitavat led-valaisimet. Tarkemmat asennusohjeet ovat tuotepakkauksessa. Lue aina pakkauksissa olevat asennusohjeet huolellisesti ennen asennustyöhön ryhtymistä.



Rudus Aitakivivalon asennus Aitakivimuuriin

Aitakivimuuriin on saatavissa metallikehyksellä varustetut Rudus Aitakivivalon kaksi eri mallia. Valaisimet toimivat verkkovirralla ilman muuntajaa, joten ne kytketään suoraan verkkoon. Valonlähteenä on erittäin pitkäikäinen ja energiaa säästävä verkkovirtainen led-valonlähde. Valaisimen asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Pakkauksen sisältö:

- 1 kpl muuriin upotettava valaisin
- 1 kpl led valonlähde 4W
- 2 kpl holkkitiiviste
- 1 kpl tiivistesetti
- asennus- ja käyttöohje

Toimitukseen sisältyy 4 W polttimo, mutta sen voi helposti vaihtaa tehokkaammaksi irrottamalla etupaneelin. Valaisimessa voidaan käyttää jopa 5 W:n GU10-kantaista led-polttimoa.



Rudus muurivalaisimien kytkemisen hoitaa aina sähköalan ammattilainen.



Muurivalaisimen asennus Paasikko-muureihin

Valonlähteenä on verkkovirrassa toimiva vaihdettava G9 led-valolähde. Paasikko-valo sopii suoraan käytettäväksi Paasikko-muurikivien kanssa ja korvaa yhden 140x140mm kokoisien Paasikko-muurikiven.

Paasikko-valopaketin sisältö

- 1 kpl Paasikko-valaisin
- solumuovitarrat
- holkkitiivisteet
- asennusohje

Valojen toimintaa on mahdollista ohjata myös ajastimella, mutta se on hankittava erikseen.



Antikko-valaisimen asennus

Valaisimet soveltuvat Antikko -muurikiveen ja yksi valaisin korvaa yhden 165x165mm kokoisen kiven.



Antikko-valopaketin sisältö

- 1 kpl Antikko-valaisin, jossa vaihdettava valonlähde E27 Led 5W 4000K
- solumuovitarrat
- holkkitiivisteet
- asennusohje

Työvaiheet

Valmistelevat työt

- Mieti etukäteen, onko muurin lähellä virtalähdettä. Ellei ole, verkkovirta kannattaa tuoda riittävän lähelle muuria jo ennen sen rakentamista.
- Tuo johto muurille asennushiekassa tai muurin taustarakenteessa. Voit myös putkittaa johdon, mikäli asennuksessa käytetään betonia. Tällöin myös korjaus tai lisäjohdotus on helpompaa.
- Pujota johto asennettavan valaisimen kohdalle taustarakenteen tai muurikiven aukkojen kautta. Suositeltava asennuskorkeus on 30 - 50 cm maasta.
- Huom! Valaisin tulee asentaa talven lumirajan yläpuolelle. Se ei kestä jatkuvaa lumipeitettä eikä seisovaa kosteutta.
- Voit tehdä liitoksen joko ketjuttamalla tai liittämällä valaisimet erilliseen runkolinjaan.

Liittäminen verkkovirtaan

- Valaisimien kytkemisen suorittaa aina sähköalan ammattilainen.